

1 2 3 4 5

A

A

Plus I024側
ハウジング : 1-1827864-0
コンタクト : 1827589-2

インターフェース端子台側
ハウジング : 1-1827864-0
コンタクト : 1827589-2

B

B

C

C

CN3 (入力)	
ピン番号	信号名
A1	COM0
B1	COM0
A2	001
B2	000
A3	003
B3	002
A4	005
B4	004
A5	007
B5	006
A6	COM1
B6	COM1
A7	009
B7	008
A8	00B
B8	00A
A9	00D
B9	00C
A10	00F
B10	00E

UL1007 AWG22 青

CNX (入力)	
ピン番号	信号名
A1	COM0
B1	COM0
A2	001
B2	000
A3	003
B3	002
A4	005
B4	004
A5	007
B5	006
A6	COM1
B6	COM1
A7	007
B7	006
A8	009
B8	008
A9	00B
B9	00A
A10	00F
B10	00E

Plus I024側 (CN5, CN6)
ハウジング : 1-1827864-6
コンタクト : 1827589-2

インターフェース端子台側
ハウジング : 2-1827864-0
コンタクト : 1827589-2

D

D

E

E

CN5 (出力)	
ピン番号	信号名
A1	PWR4
B1	PWR4
A2	COM4
B2	COM4
A3	021
B3	020
A4	023
B4	022
A5	025
B5	024
A6	027
B6	026

UL1007 AWG22 青

CNY (出力)	
ピン番号	信号名
A1	COM4
B1	PWR4
A2	021
B2	020
A3	023
B3	022
A4	025
B4	024
A5	027
B5	026

CN6 (出力)	
ピン番号	信号名
A1	PWR5
B1	PWR5
A2	COM5
B2	COM5
A3	029
B3	028
A4	02B
B4	02A
A5	02D
B5	02C
A6	02F
B6	02E

A6	COM5
B6	PWR5
A7	029
B7	028
A8	02B
B8	02A
A9	02D
B9	02C
A10	02F
B10	02E

F

F

型式: MI-PLS-H-I0356-*
(* = 長さ)

マドカシステム株式会社

材質 処理 数量

2015年 09月28日 山田 山田 NON

日付 設計 製図 確認 承認 尺度

図名

Plus インターフェース端子台
MI-PLS-I/0用ケーブル図
CN3, CN5, CN6

図番

M0156H100B

A4

図面サイズ

改訂 年月日 内容 氏名

1 2 3 4 5